การติดตั้งเครื่องพิมพ์ RICOH KKU

🛿 Add a Windows Credential	
← → · · ↑ 💈 · Control Panel · User Accounts · Credential Manager · Add a	Windows Credential
Type the address of the web Make sure that the username and pas	site or network location and your credentials sword that you type can be used to access the location.
Internet or network address (e.g. myserver, server.company.com): Username:	10.84.0.40 kku
Password:	•••••
	OK Cancel

รูปภาพที่ 1

ขั้นตอนที่1 : ใส่ค่าดังต่อไปนี้ และคลิ๊ก OK ตามรูปภาพที่ 1

Internet or network address : **10.84.0.40** Username : **kku** Password : **P@ssw0rd**

🕅 Windows Features – 🗆	×
Turn Windows features on or off	?
To turn a feature on, select its checkbox. To turn a feature off, clear its checkbox. A filled box means that only part of the feature is turned on.	
🗄 🗹 📙 Media Features	^
Microsoft Defender Application Guard	
🗄 🔲 📕 Microsoft Message Queue (MSMQ) Server	
Microsoft Print to PDF	
Microsoft XPS Document Writer	
🗉 🔲 🖡 MultiPoint Connector	
🖃 🔳 📙 Print and Document Services	
Internet Printing Client	
LPD Print Service	
LPR Port Monitor	
Remote Differential Compression API Support	
E Services for NFS	
Simple TCPIP services (i.e. echo, davtime etc)	
The smb 1.0/CIFS File Sharing Support	~
OK Canc	el



ขั้นตอนที่2 : กดปุ่ม Search หลังจากนั้นให้พิมพ์คำว่า **Turn windows features on or off** และคลิ๊กเปิดหน้าต่าง ตามรูปภาพที่ 2

uetooth & devices > Printers &	x scanners
Add a printer or scanner	Refresh
RICOH IM C2000 Printer, Scanner	Add device
DEV77B63C (HP LaserJet Pro MFP M127fn) Printer, Scanner	Add device
RICOH IM C2000 [58387968FD67] Printer, Scanner	Add device
The printer that I want isn't listed	Add manually

รูปภาพที่ 3

ขั้นตอนที่ 3 : ทำการ Add Printer ใหม่ ตามรูปภาพที่ 3,4 และรูปภาพที่ 5

	Find a printer by o	other options		
	⊖ My printer is a little	older. Help me find it.		
	○ Select a shared print	ter by name		
			Browse	
	Example: \\compi http://computern	utername\printername or ame/printers/printername/.printer		
	○ Add a printer using a	a TCP/IP address or hostname		
	O Add a Bluetooth, wir	eless or network discoverable printer		
	 Add a local printer o 	r network printer with manual settings		
			Next Cance	4
		รูปภาพที่ 4		
	Add Printer	รูปภาพที่ 4		
R 🖌	Add Printer	รูปภาพที่ 4		
<i>⊋ A</i> Cho	Add Printer Dose a printer po	รูปภาพที่ 4 rt		
Show the second	Add Printer DOSE a printer po inter port is a type of c ter.	รูปภาพที่ 4 rt connection that allows your compu	uter to exchange informati	on w
<i>⊋ A</i> Chc A pri print ⊖ U	Add Printer DOSE a printer po inter port is a type of c ter. Ise an existing port:	รูปภาพที่ 4 rt connection that allows your compu LPT1: (Printer Port)	uter to exchange informati	on w
✓ A Cho A print ○ U ● C	Add Printer DOSE a printer po inter port is a type of o ter. Ise an existing port: ireate a new port:	รูปภาพที่ 4 rt connection that allows your compu LPT1: (Printer Port)	uter to exchange informati	on w
<i> </i>	Add Printer DOSE a printer po inter port is a type of o ter. Use an existing port: Create a new port: Type of port:	รูปภาพที่ 4 rt LPT1: (Printer Port) LPR Port	uter to exchange informati	on w
<pre></pre>	Add Printer DOSE a printer po inter port is a type of o ter. Use an existing port: Greate a new port: Type of port:	รูปภาพที่ 4 rt LPT1: (Printer Port) LPR Port	uter to exchange informati	on w

Next	Cancel

รูปภาพที่ 5

🔶 🛷 Add Printer

Choc Add LPR com	npatible printer		
A print printer	ess of server providing lpd:	10.84.0.40	O
O Use Name of printe	er or print queue on that server:	KKU-Print-01	
Cre			
Type of port:	LPR Port		~



ขั้นตอนที่ 4 : ใส่ค่าตามรูปภาพที่ 6 แล้วกด OK

10.84.0.40

KKU-Print-01



ขั้นตอนที่ 5 : ทำการ Copy ไฟล์ จาก Server 10.84.0.40 ชื่อไฟลี "**PCL6-4.32x64**" มาเก็บที่ไดร์ C:\ หรือ อื่นที่สะดวกนำไปเก็บ ตามรูปภาพที่ 7

n U Ac	← <i>ൿ</i> Add Install	Printer the printer Choose your Install From Di	driver printer from the list. Click	Windows Update	to see more models. $ imes$:	Jobs
1		🗊 Locate File	9				×
		Look in: 📜 🤇	lisk1	v 0 1	? 🖪 ¥		
	Manu	Name	^		Date modified		Туре
	Gener	🔊 oemsetup)		14/4/2564 12:12		Setup Informa
+	Micro: Paralle RICOH			Type: Setup I Size: 2.77 KB Date modifie	nformation d: 14/4/2564 12:12		
		<					>
		File name:	oemsetup			~	Open
		Files of type:	Setup Information (*.inf)			~	Cancel

รูปภาพที่ 8

ขั้นตอนที่ 6 : เรียกไฟล์ที่เก็บไว้ C:\PCL6-4.32x64\disk1**oemsetup** คลิ๊ก Open ตามรูปภาพที่ 8 ขั้นตอนที่ 7 : ตั้งค่า Printer ตามรูปภาพที่ 9,10,11

eneral	Sharing	Ports	Advanced	Colour Management	Security	Accessories	Advanced Optio	ns	
Mana	ige One Cli	ick Prese	ets						
		Manag	e	Do not Allov	w User to R	egister Preset			
				Do not allov	v changing	the display orc	ler in One Click Pr	reset List	
		User	Authenticatio	n		Job	Type/Code Dialog	Settings	
		Shared	Folder Settin	ıgs			Security Setting	IS	
— ,				P. A					
	crease Auto	o-keep S	ettings for Ap	oplications					
Use S	iage. Ivstem Land	auaae		\checkmark					
	Connec	ted Son	ware						
	Regist	ter Custo	om Paper Size	e				Restore De	efaults

รูปภาพที่ 9

Man	age One Click Press	to	Colour Wa	anagement	Security	Accessories				
Man		:(5							2	~
Use	er Authentication								:	^
	User Authenticatic	'n	● On		Ooff	:				
	🗹 Display [Authe	ntication] Dia	alog Before	Printing						
	Condition to Di	splay [Authe	ntication] D	ialog						
	Always						\sim			
Ē	Driver Encryption K	ey								
	Driver Encryption K	ey on Key:								
	Driver Encryption K Driver Encrypti Reenter the Co	ey on Key: nfirmation K	ey:							
	Driver Encryption K	ey on Key: nfirmation K	ey:	OK	Ca	ncel	Restore D	Defaults	Help	

รูปภาพที่ 10

HTTL: KKU-Print-01_LPR Prope	erties					×
General Sharing Ports	Advanced Colour Mana	ement Security	Accessories	Advanced Option	S	
Always available						
O Available from	0:00 To	0:00	* *			
Priority: 1						
Driver: RICOH PCL	5 UniversalDriver V4.32	✓ New D	river			
Spool print documen	ts so program finishes r	rinting faster				
Start printing after	r last page is spooled	5				
 Start printing imm 	nediately					
O Print directly to the p	rinter					
Hold mismatched do	cuments					
\square Enable advanced prin	iting features					
Printing Defaults	Print Processor	Separator Pa	age			
			OK		A	

รูปภาพที่ 11

uthentication		? >
Login User Name:		Enter Login User Name:
Defined User ID	~	pratte
Login Password:		
Confirmation Pass	word:	
Domain Name:		Enter Domain Name: (Up to 211 alphanumeric [a-z,A-Z,0-9,",","-"] characters)
<u>D</u> omain Name: Auto-Obtain	~	Enter Domain Name: (Up to 211 alphanumeric [a-z,A-Z,0-9,",","-"] characters)
Domain Name: Auto-Obtain	~	Enter Domain Name: (Up to 211 alphanumeric [a-z,A-Z,0-9,",","-"] characters) ADMIN Capcel Pactore Defaults Help

รูปภาพที่ 12

ขั้นตอนที่ 8 : ทำการสั่งพิมพ์ จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ใส่ User ในการใช้เข้าใช้งาน KKU ตามรูปภาพที่ 12

การใช้งานเครื่อง Printer KKU

นำบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยมาวาง ตรงเครื่องสแกน จะขึ้น LOGIN เป็นชื่อเรา

*** กรณีใช้งานครั้งแรกต้อง ยืนยันบัตรด้วย mail KKU และ Password ของเจ้าของบัตร

ตัวอย่าง User : XXXX@kku.ac.th

Password : xxxxxxxxxxxxxxx

ขั้นตอนที่ 9 : เลือก Print release สำหรับรายการที่สั่งปริ้นจากเครื่องเรา ดังรูปภาพที่ 13



รูปภาพที่ 13 เลือก Print release

ขั้นตอนที่ 10 : เลือกรายการที่ต้องการ Print จากนั้นกด Print ดังรูปภาพที่ 14 เครื่องจะทำการพิมพ์เอกสาร ออกมาให้



รูปภาพที่ 14 เลือกรายการที่ต้องการ Print

จัดทำโดย นายประทีป เทวงษา **สอบถามเพิ่มเติม** แจ้งเติมเงินใช้งานเครื่องพิมพ์ โทรศัพท์ภายใน 44641 E-mail : pratte@kku.ac.th

<u>หมายเหตุ</u>

ค่าพิมพ์และถ่ายเอกสาร

- พิมพ์สีทุกขนาด ราคา 3.5 บาท
- พิมพ์ขาวดำ ราคา 0.48 บาท

คู่มือผิดพลาดประการใดต้องขอภัยไว้ด้วยครับ